

BullDraft BD-R04 ver. 4 PIN

MONITOR CCTV 7 POLLICI

CONDIZIONI DI GARANZIA: IN CASO DI PROBLEMI RIVOLGERSI UNICAMENTE AL VOSTRO RIVENDITORE ED ALLA RETE UFFICIALE DI VENDITA, NON MANOMETERE. LA ROTTURA DEI SIGILLI SUL CORPO DEL PRODOTTO DETERMINA LA PERDITA DELLA GARANZIA. TALE GARANZIA E' CONFORME ALLA LEGISLAZIONE ITALIANA, VALE 2 ANNI DAL COMPROVATO ACQUISTO PER LE PERSONE FISICHE (CONSUMATORI) ED 1 ANNO PER LE PERSONE GIURIDICHE (USO PROFESSIONALE). ESSA NON COPRE GUASTI DOVUTI AD UN ERRATO COLLEGAMENTO O ALIMENTAZIONE , USO IMPROPRIO , CADUTE E ROTTURE ACCIDENTALI, CONTATTO CON LIQUIDI.

SPECIFICHE:



Connettore attacco Rapido.

- Alimentazione 12V > 24 Volt C.C. Assorbimento Max. 1A.
- Definizione Monitor 800 x 480 pixel 16:9. Pal / Ntsc a riconoscimento automatico.
- 2 ingressi Video - Video 1 a 4 PIN - Video 2 (retrocamera) 4 PIN femmina.
- Commutazione automatica su Ingresso Video 2 fornendo alimentazione + 12 Volt al filo Verde.
- Memoria ultima posizione. Togliendo e ricollegando l'alimentazione al Monitor esso torna all'ultimo modo in cui era. Se era in funzione si riaccende sull'ultimo ingresso usato.
- Temperature di esercizio comprese tra -20 e + 70 Gradi centigradi.
- Telecomando incluso. Tasti di controllo soft touch sul corpo monitor, parte anteriore in basso.
- Dimensioni 17,8 x 11,8 x 2 CM. Peso Netto corpo Monitor 215 GR. **Cornice da Incasso Inclusa in Confezione.**

COLLEGAMENTI:

FILO ROSSO : + 12 > 24 VOLT C.C. (positivo) FILO NERO : NEGATIVO (MASSA). ALIMENTANDO IL MONITOR SI ALIMENTANO CONTEMPORANEAMENTE LE CAMERE 4 PIN COLLEGATE AD ESSO, ALIMENTARE CONSEGUENTEMENTE SOTTO CHIAVE O SOTTO INTERRUTTORE PER EVITARE SCARICAMENTO BATTERIE O CONSUMI NON NECESSARI.

FILO VERDE: CONSENSO + 12VOLT PER COMMUTAZIONE SU VIDEO 2 (RETROCAMERA)

Il prodotto BD-R04 è conforme, nelle linee guida ed in tutte le specifiche, alla direttiva: CE- EMC 2014/30/EU: test standard EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 e alla direttiva CE- ROHS 2011/65/EU: test standard EN 62321-1:2013.

Registro AEE Import. IT1808000010577 MADE IN CHINA, TESTED AND PACKAGED IN ITALY.

La dichiarazione di conformità può essere visionata sul sito: www.bulldraft.com



Le caratteristiche del prodotto possono subire variazioni senza preavviso. Le presenti istruzioni possono contenere errori ed imprecisioni.

Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Si ricorda che eventuali pile/accumulatori nel telecomando, inserite dall'utente, devono essere rimosse dall'apparecchiatura prima che questa sia conferita come rifiuto. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura e la pila giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarle al rivenditore. L'adeguata raccolta differenziata contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.