

Trasmettitore / Ricevitore segnale Video di alta qualità a lunga portata

BullDraft BD-T1



REGISTRO AEE import. n° IT1808000010577

PRODOTTO COSTRUITO IN P.R.C.
COLLAUDATO ED IMBALLATO IN ITALIA.

LE SPECIFICHE DEL PRODOTTO POSSONO VARIARE
SENZA PREAVVISO, LE PRESENTI ISTRUZIONI
POSSONO CONTENERE ERRORI ED OMISSIONI.

- Alimentazione in ingresso entrambi componenti 9 > 36 Volts CC. Assorbimento max. 0.5 Ampere
 - Alimentazione in uscita costante 12 Volts CC. 150 mA max. carico consentito
 - Frequenza di lavoro 2406 Mhz - Modulazione GSFK - Potenza trasmissione 275 mW / Sensibilità ricevitore: -85Dbm
 - Distanza massima di funzionamento: 150 Mt in campo aperto e senza interferenze
 - Temperature di lavoro: -10°C > +50°C
 - Connettori video tipo RCA / Dimensioni e peso singoli moduli : Cm. 8 x 4 x 2 / Compresa antenna 78 Grammi
- MODULO "T" : COLLEGARE ALLA TELECAMERA, TRASMETTE IL SEGNALE E LA ALIMENTA (carico max. 400 mah).
- MODULO "R": COLLEGARE AL MONITOR, RICEVE IL SEGNALE. COLLEGARE AL MONITOR USCITA RCA GIALLA,
- AVVITARE SALDAMENTE LE 2 ANTENNE AI MODULI DI TRASMISSIONE .
- **Attenzione, il prodotto è costruito per resistere a lievi schizzi di acqua ma non è a tenuta stagna, non posizionare ove possa andare a contatto con liquidi di ogni genere.**
 - **Tutti i trasmettitori sono quarzati sulla stessa frequenza, non è possibile utilizzarne più di uno in contemporanea negli stessi ambienti, sovrapposizione dei segnali.**

Il prodotto BD-T1 è conforme, nei requisiti essenziali e in tutte le altre disposizioni, alle seguenti direttive CE:

Direttiva 2014/53/EU del 16 Aprile 2014

Art.3.1 (a) Safety: EN 62368-1: 2014 + A11: 2017 .

Art.3.1 (b) EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (11-2019) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (03-2109).

Art.3.1 (a) Health: EN 62479:2010 .

Art.3.2 Radio: ETSI EN 300 440 V2.2.1 .

Direttiva RoHS (EU) 2015/863, Il allegato di modifica alla Direttiva 2011/65/EU.

IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-8:2017

SMALTIRE GLI IMBALLI TRAMITE GLI APPOSITI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore.

L'adeguata raccolta differenziata contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essi sono composti.

CONDIZIONI DI GARANZIA: IN CASO DI PROBLEMI RIVOLGERSI UNICAMENTE AL VOSTRO RIVENDITORE ED ALLA RETE UFFICIALE DI VENDITA, NON MANOMETTERE. LA ROTTURA DEI SIGILLI SUL CORPO DEL PRODOTTO DETERMINA LA PERDITA DELLA GARANZIA. TALE GARANZIA E' CONFORME ALLA LEGISLAZIONE ITALIANA, VALE 2 ANNI DAL COMPROVATO ACQUISTO PER LE PERSONE FISICHE (CONSUMATORI) ED 1 ANNO PER LE PERSONE GIURIDICHE (USO PROFESSIONALE). ESSA NON COPRE GUASTI DOVUTI AD ERRATO COLLEGAMENTO O ALIMENTAZIONE, USO IMPROPRIO , MANOMISSIONE, CADUTE E ROTTURE ACCIDENTALI, CONTATTO CON LIQUIDI, VAPORE O SOSTANZE CORROSIVE .

Importato da: Fazi Giorgio, C.so Principe Oddone 46, 10152 T O R I N O, Italia. P.IVA 07180900016
Made in China, packaged in Italy.

info@bulldraft.com